

# Bedienungsanleitung Hoteltresor H20

Das Elektronikschloss wird durch 4 Alkaline - Batterien 1,5 V (AA) mit Strom versorgt. Diese Batterien sind von nicht hoher Qualität, deshalb empfehlen wir ihnen diese mit Markenbatterien zu ersetzen.

Kontrolle der Batterien: Drücken Sie die Taste # die Anzeige erscheint mit "BATT -L" oder "BATT -H"

Ersetzen Sie die Batterien wenn die Anzeige "BATT -L" erscheint.

Der Tresor öffnet und schliesst sich grundsätzlich mit

- dem 4-stelligen Benutzercode
- dem 6-stelligen Mastercode
- einer Kreditkarte
- dem Notschlüssel

## Benutzercode

Um den Tresor das 1. Mal zu öffnen so Tippen Sie bitte die Ziffern 1, 2, 3, 4

Schliessen: Tippen Sie dazu 4 Ziffern Ihrer Wahl und bestätigen diese mit #

Öffnen: Tippen Sie Ihre 4 Ziffern

## Mastercode

Öffnen: Tippen Sie dazu den voreingestellten Code 0, 1, 1, 2, 2, 3

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen den Mastercode wie folgt zu ändern:

1. Der Tresor sollte sich im offenen Zustand befinden
2. Batterien für 3 Sekunden herausnehmen wieder hineinsetzen, nun sollte der Display „SECURE“ und „GOOD“ anzeigen
3. Tippen Sie 2 Mal die Taste \*, der Display sollte nun „PROG“ anzeigen
4. Nun geben Sie den voreingestellten Code 0, 1, 1, 2, 2, 3 ein und beim Display sollte nun „NEW“ erscheinen
5. Tippen Sie nun einen für Ihnen passenden, 6-stelligen Mastercode ein und bestätigen dann die Eingabe mit #, der Display zeigt nun „AGAIN“ an
6. Nun geben Sie erneut den von Ihnen gewählten Mastercode ein und bestätigen dies wieder mit #
7. Der Display zeigt „DONE“, für Fertig, an

## Kreditkarte

1. Ziehen Sie die Karte von rechts nach links durch die Öffnung
2. Die Türe schliesst sich nun und der Display zeigt „CLOSE“ an
3. Um den Tresor zu öffnen wiederholen sie einfach Schritt 1

## Notschlüssel

1. Öffnen Sie den Tresor mit dem beigelieferten Notschlüssel, der durch die kleine, runde Öffnung an der Türe gedreht werden muss.

## Standby-Modus

Nach der 3. Eingabe eines ungültigen Codes wird der Tresor automatisch für 5min in den Standby-Modus wechseln. In diesem Modus kann der Tresor nicht aktiviert werden und jede Eingabe wird einen Signal (E-Code) auslösen.



Tresortech AG  
Tel. 026 493 04 36  
Mobile 079 820 75 77

Office:  
Warpelstrasse 3  
CH-3186 Düringen

Atelier:  
Bonnstrasse 18  
CH-3186 Düringen

info@tresortech.ch  
www.tresortech.ch